CYCLOPS LIGHTING

FLASH 88

DMX CHART

2 CHs

Channel	Function	Value
1	Color Macro	0 --> 255
2	White Macro	0 --> 255

3 Ch

Channel	Function	Value
1	Hue	0 --> 255
2	Saturation	0 --> 255
3	Dimmer	0 --> 255

4 CHs

Channel	Function	Value
1	Red	0 --> 255
2	Green	0 --> 255
3	Blue	0 --> 255
4	White	0 --> 255

9 CHs

Channel	Function	Value
1	Dimmer	0 --> 255
2	Dimmer Modes	0 --> 49
		50 --> 99
		100 --> 149
		150 --> 199
		200 --> 255
3	Red	0 --> 255
4	Green	0 --> 255
5	Blue	0 --> 255
6	White	0 --> 255
7	Strobe	0 --> 255
		0

8	Auto Program	8 --> 10
		11 --> 20
		21 --> 30
		31 --> 40
		41 --> 50
		51 --> 60
		61 --> 70
		71 --> 80
		81 --> 90
		91 --> 100
		101 --> 110
		111 --> 120
		121 --> 130
		131 --> 140
		141 --> 150
		151 --> 160
		161 --> 170
		171 --> 180
		181 --> 190
		200 --> 255
9	Speed	0 --> 255

12 CHs

Channel	Function	Value
1	Dimmer	0 --> 255
2	Dimmer Modes	0 --> 49
		50 --> 99
		100 --> 149
		150 --> 199
		200 --> 255
3	Red	0 --> 255
4	Green	0 --> 255
5	Blue	0 --> 255
6	White	0 --> 255
7	Strobe	0 --> 5
		6 --> 10
		11 --> 33
		34 --> 56
		57 --> 79
		80 --> 102
		103 --> 127
		128 --> 250
		251 --> 255
8	Color Macro	0 --> 255
9	White Macro	0 --> 255
		0

10	Auto Program	8 --> 10
		11 --> 20
		21 --> 30
		31 --> 40
		41 --> 50
		51 --> 60
		61 --> 70
		71 --> 80
		81 --> 90
		91 --> 100
		101 --> 110
		111 --> 120
		121 --> 130
		131 --> 140
		141 --> 150
		151 --> 160
		161 --> 170
		171 --> 180
		181 --> 190
		200 --> 255
11	Speed	0 --> 255
12	ID	0 --> 255